

ASSA 2750PS och 27100PS

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Nätaggregat med batteribackup

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



ASSA 2750PS och 27100PS är nätaggregat för backup av ARX passersystem.

ASSA 2750PS och 27100PS har en kompakt och väl genomarbetad design i svartlackerad plåt med låsbar dörr. Nätaggregatet kan antingen monteras på en vägg eller i ett 19" stativ med de medföljande montagevinklarna. Tydliga lysdiodsindikering samt panel med status information finns på skåpsfronten.

ASSA 2750PS är ett 24V 5A aggregat med plats för 7Ah eller 12Ah batterier och har två avsäkrade utgångar. ASSA 27100PS är ett 24V 10A aggregat med plats för 7Ah eller 12Ah batterier och har fem avsäkrade utgångar.

2750PS/27100PS har som standard ett larmrelä för nätbortfall.

Nätbortfallsalarmet kan fördröjas så att det aktiveras först vid 75 % av batteriernas kapacitet detta för att undvika falsklarm vid korta nätbortfall.

2750PS/27100PS levereras med sabotagekontakt som standard.

2750PS/27100PS kan kompletteras med en batteriutökningsenhet - 27000BE för längre backupdriftstid. 27000BE finns i två utförande en med 12Ah eller en med 24Ah, 27000BE ansluts till 2750PS/27100PS via en medföljande kabel.

ASSA 2750PS och 27100PS

ASSA®
ASSA ABLOY

Nätaggregat med batteribackup

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Data

- Inspänning: 220-240 V AC
- Stabiliserad utspänning: 27,3 V DC
- Maximal belastning 2750PS: 5 A
- Maximal belastning 27100PS: 10 A
- Batteribackup: 7Ah eller 12Ah
Möjlighet till extra batteribox 27000BE för utökad reserv-driftstid, 12Ah eller 24Ah extra
- Temperaturområde: 0°C till + 40°C
- Mått:
Höjd: 215 mm
Bredd: 395 mm
Djup: 145 mm
- Nettovikt: 4,3 kg
- Kapsling: Svartlackerat,
ventilerat plåtskåp
- Primärswitchteknik
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning
- Felfunktionslarm på reläväxling för trasigt nätaggregat/strömavbrott eller låg batterispänning, valbart via bygel
- Sabotagekontakt
- 19" vinklar/utanpåliggande väggfästen ingår

Artikelnummer

- 2750PS - backup 24V, 5A exkl. batterier S5527050164
- 2750PS - 24V, 5A inkl. 7Ah batterier S5527051164
- 2750PS - 24V, 5A inkl. 12Ah batterier S5527052164
- 27100PS - backup 24V, 10A exkl. batterier S5527100164
- 27100PS - 24V, 10A inkl. 7Ah batterier S5527101164
- 27100PS - 24V, 10A inkl. 12Ah batterier S5527102164

Tillbehör

- 27000BE - Batteriutökningsenhet S5527000164
- 27000BE - Batteriutökningsenhet inklusive 12Ah batteri till 2750PS/27100PS S5527002164
- 27000BE - Batteriutökningsenhet inklusive 24Ah batteri till 2750PS/27100PS S5527004164
- Batteri 12V, 7Ah, 3-5 år S511100084
- Batteri 12V, 12Ah, 3-5 år S511102084



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se